# AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

## A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1-) Cihazınızın panelinden "Sistem Yöneticisi" menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan firmanın cihazın ağ ayarlarında "DHCP" seçeneğini açık konuma getirmesi yeterli olacaktır.

Önemli: "Static İp" ile sorunlar yaşandığından cihaza kesinlikle "Statik İp" verilmemelidir. "Static İp" ile tanımlanan yazıcı ve tarayıcılar yer değişikliği sonucu "İp Bloğunun" değişmesi veya herhangi bir başka cihazla "İp Çakışmasına" sebep olarak cihazın tekrar tekrar tanımlanma ihtiyacını ortaya çıkartmaktadır. Bundan dolayı Yazıcı ve Tarayıcı özellikleri aşağıda da görülen örnekte olduğu gibi cihazın ağ üzerindeki İSMİ ile tanımlanmalıdır.

2-) "DHCP" seçeneği açıldığında cihazın panelinden ağ raporu yazdırılarak almış olduğu otomatik "İp" öğrenilebilir. Diğer bir seçenek ise aynı ağdaki bir bilgisayardan ağ bağlantılarına girerek listelenen yazıcılardan, kurulumu yapılacak olan yazıcının adının üzerine sağ tıklayarak "Aygıt web sayfasını görüntüle" seçeneği ile görüntülenebilir. Bkz: Resim-1 ve Resim-2

Önemli: Cihazın web ara yüzünde değişiklik yapabilmek için "Admin" olarak oturum açmanız gerekmektedir. "Admin" parolasını cihazın kurulumunu yapan firmadan öğrenebilirsiniz.

3-) Cihazı ağ üzerindeki diğer bileşenlerden ayırt edebilmeniz için Resim-1 ve Resim-2'deki adımlar ile cihazın web ara yüzünü açarak **kolayca anlaşılabilir açıklayıcı bir İSİM** girmeniz önerilir.

4-) Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ta cihazın tarayıcı özelliği kullanılırken tarama gönderilecek olan bilgisayarın **"Dinamik İp"** aldığıdır. Bilgisayara kesinlikle **"Static İp"** girilmemelidir. Bilgisayarın aldığı otomatik ip değişebileceğinden; aşağıda verilen örnek tanımlamada (Resim-14) görüldüğü gibi **İp Değil! – Host Adı (Bilgisayarın Adı)** girilmelidir.

Önemli: Üniversitemiz ağındaki cihazlara "Dinamik ip" atanmaktadır. "Static İp" verilmesi "İp Çakışmasına" yol açacağından tekrar tekrar tarayıcı özelliğini tanımlama ihtiyacını ortaya çıkartmaktadır. Bundan dolayı Tarayıcı Özelliği tanımlanırken Host Adı (Bilgisayar Adı) tercih edilmelidir.

Not: Aşağıdaki Kılavuz hazırlanırken "KYOCERA FS-1135MFP" model fotokopi cihazı kullanılmıştır. Tüm Network Yazıcı ve Tarayıcılarının kurulum adımları aşağıdaki örnekte olduğu gibidir. Marka ve modele göre kurulum adımlarındaki arayüz-menü farklılıkları olabilmektedir.

#### Resim-1:

🛍 💽 🚹 🖛			Ağ			1511	6 ×
Dosya Ağ Görünüm							~ <b>(</b> )
🔄 🕘 🕤 🕈 🖣 🕨 Ağ					🗸 🖒 Ara: Ağ		Q,
🚖 Sık Kullanılanlar 🛛 🔺 B	Bilgisayar (19)						
İndirilenler Məsaüstü Son gidilen yerler	CASPER_NIRVANA				DESKTOP-OG1EG92		
🐴 OneDrive				鰔 filiz	GOKHANDOGAN		
1 Bu bilgisəyər	KORAY			PC1			
P Elif (derslik1moe)	145-PC		URIZM-PC				
Masaŭstŭ 🖌 🤇	Çok İşlevli Aygıtlar (7)		7				
Muzikler Resimler	Kyocera:FS-1130MFP:MATH-MFP1	Kyocera:FS-1135MFP:KMB4AF71 Aygit web say	fasını görüntüle	Kyocera:TASKalfa 4501i:KMB00541	OLIVETTI:d-COPIA3014MF:NM14A 783		
Yerel Disk (C:)	OLIVETTI:d-COPIA3014MF:NMDC4	Samsung M33 (10.39.11.131) Kisayol oluştur Özellikler	¢				
🛻 tuncer (G:) 🔺 N	Medya Aygıtları (2)						
Section SQL (\\DFJQ70	DERSLIK1MOE: Elif:	AHMETY: Lenovo:					
🐃 Ağ 🔺 Y	Yazıcılar (1)						
	Lexmark MS410dn (yazici-bidb)						
29.55e 1.55e recildi							1= 21
E C C	oj 🗈 🐁 🥹	0				• 🔁 🏟	10:10

### Resim-2:

Kyocera Command Ce	enter ×				tuncer 🗕 🛱 🗙
← → C 🗅 10.39	9.11.79				52 PX =
III Uvoulamalar D Goor	ole botlarina pi. 😾 TinyPNG - Compres. 💖 IPT	TURKEY - loty RADVO TV GUNCEL	earch Console - Ko 🛛 🌄 Genel Bakıs - Googl 🔥 Html Renk Kodları I	Q What WordPress Th	Checking the Speed.
	3				
¢KYDCERA CON	MMAND CENTER				FS-1135MFP Durum : Tamam
Başlat					
and the	<u>Başlat</u> > Durum Sayfaları: Ağ: Genel				
* Başlat	Ağ Durumu Savfası				
Oturum Açma Menüsü	+ Genel   IP Filtreleri   SNMP   POP2/SMTP   Mantuka	al Vazicilar   NetWare			
Oturum Açma					
Dil Seç	Ağ Detişim Ayrıntıları				
Turken	MAC Adresi:	00:C0:EE:B4:AF:71	IP Adresi Ayarlama Yöntemi		
	Varsayılan Ad:	KMB4AF71	DHCP/BOOTP:	Açık	
Durum Sayfaları	LAN Arayüzü:	Oto	IP Adresi:	10.39.11.79	
Ag P	HP Web Jetadmin Compatibility:	Kapalı	Alt Ağ Maskesia	255.255.255.0	
Guveniik Augst / Yamo	TCP/1P		Varsayılan Ağ Geçidi:	10.39.11.254	
Taravio		100	Etki Alanı Adı	klu.edu.tr	
FAKS	TCP/IP;	Açık	DNS & WINS Ayarları		
İşlər 🕨	Host Adi:	KMB44F71	DHCP'deki DNS Sunucusunu kullan:	Açık	
Sayaçlar 🕨	Ibb		DNS Sunucusu (Birincil):	192.168.0.62	
Bilgi	1PP-	Kanalı	DNS Sunucusu (İkincil):	192.168.0.63	
Adres Defteri	IPP Port Numarasu	631	DHCP'deki WINS Sunucusunu kullan:	Açık	
Kullanıcı Oturumu Aç			WINS Sunucusu (Birincil):		
Hakkinda	IPP over SSL		WINS Sunucusu (İkincil):		
Baglantılar	IPP over SSL:	Acik	Bonjour:	Kapalı	
Surucu Indirme	SSL Portu üzerinden IPP:	443	Bonjour Ad:	KMB4AF71	
NJOCCH COMP			TD-6		
	AppleTalk				
	AppleTalk:	Açık	IP Adresi Ayariama tontemi	Read	
	Yazıcı Adıı	KMB4AF71		Каран	
	Tercih Edilen Dilim:	*	IP Adresi (IPvo) (Manuel) / On Ex Ozuniugu	/0	
	NetBEIII		IP Adresi (IPvo) (Terei Bagianti) / On Ek Ozunlugu:	/0	
		201	IP Adresi 1(IPV6) (Durumsuz) / On Ex Ozumugu:	/0	
	NetBEUI:	Açık	IP Adresi 2(IPv6) (Durumsuz) / On Ek Uzunlugu:	/0	
	Yazıcı Adı:	KMB4AF71	IP Adresi 3(IPv6) (Durumsuz) / On Ek Uzunluğu:	/0	
	Çalışma Grubu:	KM-NetPrinters	IP Adresi 4(IPv6) (Durumsuz) / On Ek Uzunluğu:	/0	
	Yorum:		IP Adresi S(IPv6) (Durumsuz) / On Ek Uzunluğu:	/0	
	БАР		IP Adresi (IPv6) (Durumiu) / On Ek Uzunluğu:	/0	-
	🥥 🛎 🐁 🥹 (				▲ 10:12 ▲ 17 ♦) 19.2.2016

## B-) YAZICI ÖZELLİĞİ KURULUMU:

1-) Yazıcı özelliğinin tanıtılabilmesi için cihazınız ile birlikte bırakılan "CD" kurulum yapılacak olan bilgisayara yerleştirilir ve kurulum dosyası "Setup.exe" çalıştırılır. Bkz: Resim-3 ve Resim-4

#### Resim-3:

					Kx6309	_UPD_en			tit ×
sya Giriş Paylaş	Görünüm								Ŷ
🕘 - 🕆 퉬 > Bul	bilgisayar → tun	cer (G:) → Kx630909_UPD_e	:n				~ C	Ara: Kx630909_UPD_en	Q
Sik Kullanianlar	Ad	^	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut				
indirilenter	32hit		28.1.2016.15:28	Dosva klasörü					
Masaüstü	64bit		28.1.2016 15:28	Dosya klasórú					
Son gidilen verler	Document		28.1.2016 15:28	Dosya klasörü					
	LOT4		28.1.2016 15:28	Dosva klasörü					
OneDrive	Setup		28.1.2016 15:28	Dosva klasorů					
	Utility		28.1.2016 15:29	Dosva klasörü					
Bu bilgisavar	DriverDILdI		13.8.2015 19:48	Uvoulama uzantisi	396 KB				
Belgeler	KmDiscove	r.dll	24.4.2013 14:20	Uvoulama uzantisi	172 KB				
Elif (derslik1moe)	Kminst32.e		13.5.2015 10:20	Uvoulama	513 KB				
EvrimSQL (WIN-070	Kminst32.p	of	18.6.2013 11:12	Önceden Derlenm	3 KB				
İndirilenler	KmInst32.st	r	27.7.2011 10:19	STR Dosvasi	9 KB				
Masaüstü	Kminst64.e	ie .	13.5.2015 10:21	Uvgulama	605 KB				
Müzikler	Kminstall.e	(C	11.9.2015 20:21	Uvgulama	1.533 KB				
Resimler	Kminstall.st	Y	26.6.2014 13:14	STR Dosvasi	27 KB				
Videolar	Kminstall4	ni	11.9.2015 10:37	Yapılandırma avar	89 KB				
Yerel Disk (C:)	KmUninstal	Lexe	12.6.2015 16:03	Uvgulama	1.164 KB				
Yerel Disk (D:)	KmUsb.dll		21.1.2013 23:26	Uvgulama uzantisi	84 KB				
depo (E:)	KX.pnf		13.5.2015 13:00	Önceden Derlenm	24 KB				
tuncer (G:)	KvoRm.ini		3.9.2015 17:23	Yapılandırma avar	6 KB				
EvrimSOL (\DEJO70	lang dat		28.7.2011 17:03	Vidvo CD Filmi	161 KB				
	lang4 dat		11.9.2015 20:01	Vidyo CD Filmi	119 KB				
Ağ	Setup.exe		2.9.2014 20:12	Uvgulama	113 KB				
3	la und.onf	Trie thundrana	2.8.2015 14:49	Önceden Detlenm	10 KB				
		Boyut: 112 KB Değiştirme tarihi: 2.9.2014	20:12						

#### **Resim-4:**



2-) 3. Adımda görüldüğü üzere lisans şartları kabul edilip "Express Yükle" seçeneği seçilerek ilerlendiğinde ağdaki cihazlar listelenir. Bu adımda da kurulumu yapılacak cihaz listeden seçilir ve "Yükle" seçeneği ile devam edilir. Bkz: Resim-5

#### Resim-5:

(→) + ↑ 🔒 + Bul	bilgisayar → tuncer (G:) → Kx630909	JPD en	v 🖒 Ara: Kx630909 UPD en
	Ad	Deficience truthi Tite David	
Sık Kullanılanlar	Au	beggunne tanni i tur buyut	
A Indirilenter	32bit	60 Product Library - 1	
Masaustu	64bit		
Son gidlien yerier	Document	Ekspres Yükle	
OpeDrive	Setun	Tek bir cihaz ve bu cihazın varsayılan sürücülerini ekle	
onconve	Litity	Avoitian are	0
Bu bilgisavar		Ekiemek istealginiz aygıti seçin.	
Belgeler	KmDiscover.dll	Aygit Detaylar	
Elif (derslik1moe)	KmInst32.exe	FS-1135MFP 10.39.11.79	
EvrimSQL (WIN-070	KmInst32.pnf	FS-1130MFP 10.39.11.227	
a İndirilenler	KmInst32.str	TASKalfa 3500i 10.39.11.37	
Masaüstü	KmInst64.exe	TASKalfa 4501i 10.39.11.21	
Müzikler	Kminstall.exe		
Resimler	KmInstall.str		
Videolar	KmInstall4.ini		
Verel Disk (C:)	KmUninstall.exe		
deno (Ei)	Kmusb.dli	4 aygit 🛛 🕀 İletişim Ayarları	IC
tuncer (G:)	KvoRm ini	U Host adini port adi olarak kullan	
EvrimSQL (\\DFJQ70	🚱 lang.dat	bu aygır ne kunanmak isteatginiz özenikleri seçin.	
	Iang4.dat	Ad Açıklama	
Ağ	G Setup.exe	KX DRIVER (Onerilen) Genişletilmiş işlevsellik yazdırma	
	🗟 upd.pnf	Folis fazicini yazi tiplerini goruntuleyin	
		V Status Monitor 4 Geçeni yazıcı durumunu izlemeye yonelik servis	
		Geri Yükle Çi	akaş

3--) Yükleme işlemenin sonlanması beklenir ve bittiğinde aktif olan "Sonlandır" seçeneği ile kurulum bitirilir. Bkz: Resim-6 ve Resim-7

#### Resim-6:

🔉 i 🕞 🚯 🖛 i	Uygulama Araçları			Kx630909_UPD_en				-	ð ×
Dosya Giriş Paylaş	Görünüm Yönet								~ 0
🛞 🏵 + 🕇 퉬 > Bu	bilgisayar → tuncer (G:) → Kx630909_	UPD_en					~ C	Ara: Kx630909_UPD_en	Q
🚖 Sık Kullanılarlar	Ad	Değiştirme tarihi	Tür Boyut						
😹 İndirilenler	🐊 32bit	Ø		Product Library	-	□ ×			
Masaüstü	鶲 64bit								
🔛 Son gidilen yerler	Document LOT4	Ekspres Yi	ükle Iz ve bu cihazın varşavılar	sürücülerini ekle					
le OneDrive	🕌 Setup	Eklemek istedičiniz	C	Product Library	×	0			
📑 Bu bilgisayar	S DriverDII.dll	Awart	Viiklenivor						
📗 Belgeler	KmDiscover.dll	Aygit	Tukieniyor						
P Elif (derslik1moe)	KmInst32.exe	PS-1135MPP	Yazılımınız yükleniyor.						
👤 EvrimSQL (WIN-070	Kmlnst32.pnf	FS-1130MFP	(incode)	Detector					
indirilenler	KmInst32.str	TASKalfa 3500i		Videoluer Kussers EC. 112EMED KV					
🗽 Masaüstü	Kminst64.exe	TASKalfa 4501i	FONTS	Yüklemek icin beklenivor					
Müzikler	KmInstall.exe		✓ Status Monitor 4	Yüklemek için bekleniyor					
E Resimler	KmInstall.str		√ Uninstaller	Yüklemek için bekleniyor					
I Videolar	KmInstall4.ini								
Yerel Disk (C:)	KmUninstall.exe								
📖 Yerel Disk (D:)	KmUsb.dll	4 aygıt			rim Avarla				
🔣 depo (E:)	KX.pnf	🗌 Host adını port adı			ginteyene				
tuncer (G:)	KyoRm.ini	Bu aygıt ile kullanma							
EvrimSQL (\\DFJQ70	🕙 lang.dat	Ad							
	🕙 lang4.dat	KX DRIVER							
🐃 Ağ	() Setup.exe	FONTS							
	🚳 upd.pnf	Status Monitor 4							
					Sonlandir				
		Geri			Yükle	Cilkis			
23 öğe 1 öğe seçildi 112 l	KB								
1 6 🗎	0 🛅 🐘	🙆 🌔 💽						• 🖓 🌗	10:26
									1944010

#### Resim-7:

🕘 + 🕆 🍌 > But	oilgisayar → tuncer (G:) → Kx63	30909_UPD_en				~ C	Ara: Kx630909_UPD_en	P
Sık Kullanılarlar	Ad	Değiştirme tarihi	Tür Boyu	t				
lindirilenter	🐊 32bit	Ø		Product Library	= = ×			
Masaüstü	🔒 64bit							
🔛 Son gidilen yerler	Document	👃 Ekspres Yi	ikle					
OpeDrive	LOT4	Tek bir ciha	z ve bu cihazın varsayıla	n sürücülerini ekle				
Onebrive	Jeiling	Photos and indeed Strate	0	Product Library	×			
Bu bilgisayar	DriverDII.dll	Ekiemek istealginiz	Township					
Belgeler	KmDiscover.dll	Aygit	Tamamiandi					
P Elif (derslik1moe)	🗐 Kminst32.exe	FS-1135MFP	Yazılımınız kullanılmaya hazırdı	r.				
EvrimSQL (WIN-070	Kmlnst32.pnf	ES-1130MEP	Ürörder	Detailer				
a İndirilenler	KmInst32.str	TASKalfa 3500i	V KX DRIVER	YüklendiKyocera ES-1135MEP KX				
💼 Masaüstü	Kminst64.exe	TASKalfa 4501i	V FONTS	Yüklendi				
Muzikler	Kminstall.exe		Status Monitor 4	Yüklendi				
Nideolar	Kminstall.str		V Uninstaller	rukendi				
Yerel Disk (C:)	KmUninstall.exe							
Verel Disk (D:)	KmUsb.dll							
nia depo (E:)	KX.pnf	Host admi port adm			şim Ayərləri 🛛 💭			
🕳 tuncer (G:)	KyoRm.ini	Bu aygıt ile kullanma	🛞 🗐 🍘 Bir deneme sayfası	yazdır				
EvrimSQL (\\DFJQ7C	🕙 lang.dat	Ad	🗉 📝 🎲 Durum İzlemeyi Etk	inleştir				
	🕑 lang4.dat	KX DRIVER	🗉 📝 🍘 Hizli yazdır sekmesi	ni göster				
Ağ	Setup.exe	FONTS						
	🐚 upd.pnt	Status Monitor 4						
				Sor	nlandır			
		Gen			Yukle Çıkiş			

4-) Bilgisayarın Denetim masasından "Aygıt ve Yazıcılar" açılarak kurulumu yapılmış olan yazıcı görüntülenebilir. Bkz: Resim-8

#### Resim-8:



### C-) TARAYICI ÖZELLİĞİ KURULUMU:

🧿 🛅 🛝 🙆 🏉 폐

1-) Öncelikle bilgisayara taramanın yapılacağı klasör oluşturulur. Bunun için "C:" sürücüsü içerisine "tarama" isminde bir klasör oluşturulur. Daha sonra oluşturulan klasör sağ tıklanarak "Özellikler" açılır. Açılan özellikler penceresinden "Paylaşım" tabından "Gelişmiş Paylaşım" ayarlarından "İzinler" seçeneği seçilerek klasördeki tüm denetimler "Açık" hale getirilir. Bkz: Resim-9 ve Resim-10

#### Resim-9:

📥 🖹 🖪 🖛	Sürü	icü Araçları				Yerel Disk (C:)		<del></del> .	d ×
Dosya Giriş Paylaş	Görünüm	Yönet							~ O
🐑 🍥 🔹 🕈 👗 🕨 Bu	bilgisayar 🕨 Yerel Di	sk (C:)					~ C	Ara: Verel Disk (C:)	Q,
🚖 Sık Kullanılarılar	Ad	*	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut				
Indiritenter	AdwCleaner		17.9.2015 13:35	Dosya klasörü					
Masaüstü	EtaSQLDemo		30.11.2015 17:12	Dosya klasörü					
Son gidilen yerler	HP_Color_Lase	let_Pro_M452	30.12.2015 11:01	Dosya klasörü					
	🔒 Intel		22.6.2015 13:28	Dosya klasörü					
ConeDrive	KLU Evrak Kayıt		1.9.2015 09:46	Dosya klasoru					
	J. Kullanıcılar		11.11.2015 14:30	Dosya klasörü					
🌉 Bu bilgisayar	MSOCache		22.6.2015 15:16	Dosya klasörü					
📔 Belgeler	PerfLogs		22.8.2013 18:22	Dosya klasörü					
Elif (derslik1moe)	鷆 Program Dosya	ıları (x86)	16.2.2016 11:13	Dosya klasörü					
EvrimSQL (WIN-070)	🔰 Program Files		19.2.2016 10:27	Dosya klasörü					
😹 İndirilenler	ProgramData		6.1.2016 13:04	Dosya klasörü					
🐜 Masaŭstŭ	🎒 tarama	Charles		Dosya klasörü					
Müzikler	🌲 usr	Gorunum	04	Dosya klasörü					
🔛 Resimler	📕 Windows	Siraiama oiçutu	B	Dosya klasörü					
🔠 Videolar	dfinstall.log	Grupiandirma oiçutu	:30	Metin Belgesi	0 KB				
Yerel Disk (C:)		Yenile							
Werel Disk (D:)		Yapıştır							
🔝a depo (E:)		Kisayol yapıştır							
tuncer (G:)		Geri Al Ad Değiştir	Ctrl+Z						
Se EvrimSQL (\\DFJQ70		Bununla paylaş							
📬 Ağ		Yeni							
	0	Özellikler							

▲ (11:09)
▲ (11:09)
19.2 2016

#### Resim-10:

**E** 



2-) İnternet tarayıcısına yazıcının almış olduğu "İp" girilerek cihazın web ara yüzü açılır. [Cihazın aldığı "İp" için Bkz: A-) Dikkat Edilecek Hususlar:] Cihazın kurulumunu yapan firmanın vermiş olduğu admin şifresi ile giriş yapılır. Bkz: Resim-11

### Resim-11:



3-) Yazıcının "Adres Defteri" menüsünden kullanıcı eklemek için "İrtibatlar" açılır ve "İrtibat Ekle" seçeneği seçilir. Bkz: Resim-12 ve Resim-13

### Resim-12:



#### Resim-13:

											- 🗗 🗙
Http://10.3	9.11.79/				P - C @K	yocera Command Center	×				
🎪 🔛 MailEnable Web Ma	ail AD										
<b>е</b> кчосека СОМ	MMANI	D CEI	NTER								FS-1135MFP Durum : Tamam
Başlat Temel	Yazıcı <u>Temel</u> > Adı	Tarayıcı res Deftert	FAKS	İşler	Doküman Kutusu	Gelişmiş					
▼ Temel Oturum Arma Menüsü	Adres D	efteri İ	rtibatları								
Oturumu Kapat	🖙 İrtibatlar	r   Gruplar									
Varsayılanlar Ağ	Irtibat Öze	ti					İrtibat Sayısı:	4			
Saat	Adres Liste	si									
Aygit Varsayilanlari		-					Ada Göre Ara:		Ara		
Adres Defteri	Irtibat Ekle	Irtibat Sil									
Parola değişikliği		Save				Ad					
Aygit Güvenliği											
Sertifikalar						YMS0.					
		-				ozqur_					
		-				AUMET					
		-				ADDEL					
								1			
											~
nttp://10.39.11.79/	-	2000	-	-							11.70
	. 🧿			9							▲ 11:29 19.2.2016

4-) Doldurulması gereken alanlar Resim-14'te gösterilmiştir. "Resim-14 Sayı alanı" eklenen yeni kullanıcının kaçıncı sırada olduğunu gösterir ve otomatik doldurulur. "Resim-14 Ad alanı" eklenen kullanıcının tarama yapılacağı esnada cihazın panelinde gözükmesi istenilen isim girilir. "Resim-14 Host adı alanı" tarama yapılacak bilgisayarın adını gösterir ve bilgisayar sağ tıklanarak "Özellikler" menüsünden "Bilgisayar adı:" öğrenilerek doldurulur. Bkz: Resim-15. "Resim-14 Port numarası alanı" otomatik doldurulur ve değiştirilmez. "Resim-14 Yol alanı" daha önce açmış olduğumuz taramanın yapılacağı klasör ismi girilir. "Resim-14 Oturum Açma Adı alanı" bilgisayardaki kullanıcının oturum adı girilir. (Örnek: Ahmet-pc, Ofis-pc v.b). "Resim-14 Oturum Açma Parolası alanı" bilgisayardaki kullanıcının oturumunun parolası girilir. Diğer alanlarda herhangi bir değişiklik yapılmadan "Gönder" butonu tıklanarak kişi cihazın adres defterine eklenmiş olur. Cihazın panelinden artık tarama gönderilebilir.

#### (-) @ http://10.39.11.79 0 - C 🤗 Kyc 🍰 🔛 MailEnable Web Mail AD.. Sayı: 5 Ad : TUN 1 2 E-po E-posta Adresi: s 3 Host Adı: tu 4 Port Numarası: 139 Yoli 6 6 n Acma Adı: na Parolası: 7 121 Host Adı: Yol: Açma Adı m Açma Parolası: Başlatma Hızı: 33600bps ¥ Alt Adres: Parola : ahtarı No.: Hiçbiri me Kutusu: 🔘 Açık 🖲 Kapalı Kutusu No.: 0000 Gönder Iptal - 2 🚞 🧿 🛍 🐁 🥘 ▲ 11:37 ▲ 10 2 2016

#### Resim-14:

### Resim-15:



Not: Yazıcı kurulumu esnasında bilgisayarınızdan "Yönetici Kullanıcı ve Parolası" uyarısı almanız durumunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nı arayınız.